

Gigaset A540 IP

Wygodne rozwiązanie do komunikacji VoIP z doskonałą jakością dźwięku HD

- 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP + 1 PSTN)
- Obsługa 6 słuchawek i 6 kont VoIP
- Wyjątkowa jakość dźwięku HDSP
- Serwisy informacyjne online
- Książka telefoniczna na 150 wpisów
- 6 grup VIP z dedykowaną melodia dzwonka i kolorem podświetlenia
- Wyciszanie dzwonka w wybranych godzinach – dzień/noc



Funkcje telefonii IP

- Wieloliniowy system z możliwością rozszerzenia do 6 słuchawek
- Obsługa do 6 kont SIP, także od różnych operatorów
- Przypisywanie kont SIP do poszczególnych słuchawek (niezależnie dla połączeń wychodzących i przychodzących)
- Możliwość wyboru linii przed każdym połączeniem
- Do 3 rozmów jednocześnie:
 - 2 rozmowy VoIP
 - 1 rozmowa PSTN + 2 rozmowy VoIP
- Łatwa konfiguracja telefonii internetowej w oparciu o profile operatorów (ponad 200 dostępnych profili online)
- Wbudowane kodeki G.711, G.722, G.726, G.729AB
- Wybieranie URI
- Gigaset.net: darmowe połączenia pomiędzy telefonami VoIP Gigaset
- Wybieranie przez linię stacjonarną w przypadku awarii linii VoIP
- Funkcje podczas połączenia VoIP: konferencja, wstrzymywanie/przełączanie, przekierowanie połączenia
- Przełączanie rozmów przyciskiem R
- Mechanizmy QoS: ToS, Diffserv, konfiguracja DSCP dla SIP i RTP

Usługi i funkcje IP

Książki telefoniczne online

- Dostęp do książek telefonicznych online (dostępność zależna od kraju)
- Wyszukiwanie odwrotne (numer -> nazwa)
- Dostęp do książki online zdefiniowanej przez użytkownika

E-mail

- Nowe wiadomości e-mail sygnalizowane podświetlonym przyciskiem MWI
- Odczyt daty, godziny, nadawcy i nagłówek wiadomości e-mail
- Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu słuchawki
- Obsługa kont POP3/POP3S

Aplikacje i serwisy informacyjne

- Wyświetlanie informacji online (w formie przewijanego tekstu w trybie wygaszacza ekranu): - prognoza pogody, kanały RSS, horoskop, biorytm

Konfiguracja i autoprovisioning

- Łatwa konfiguracja przez interfejs Web lub z poziomu słuchawki
- Obsługa plików konfiguracyjnych
- Autoprovisioning Plug&Play w oparciu o:
 - MAC adres
 - Kod autokonfiguracji

System i oprogramowanie

- Aktualizacja oprogramowania bezpośrednio ze słuchawki, bez konieczności pobierania i wgrywania plików
- Możliwość downgrade'u oprogramowania do wersji ze stanu fabrycznego / poprzedniej wersji
- Klient DHCP
- Tagowanie VLAN
- Obsługa HTTP proxy (w tym transfer chunked)
- System operacyjny zabezpieczony przed wirusami
- Synchronizacja z serwerem czasu NTP

Gigaset

Wherever you go.

Jakość dźwięku

- o Tryb HDSP z obsługą szerokopasmowego kodeka G.722 (CAT-iq 1.0)
- o Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku - uruchamiany dedykowanym przyciskiem, z regulacją głośności w 5 poziomach
- o Głośność słuchawki regulowana w 5 poziomach
- o Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „*“)
- o 20 melodii dzwonka do wyboru
- o Akustyczna sygnalizacja naciśnięcia przycisku oraz rozładowanego akumulatora
- o Sygnał dzwonka odtwarzany przez oddzielny głośnik trybu głośnomówiącego
- o Przycisk wyciszenia mikrofonu

Książka adresowa i połączenia

- o Książka telefoniczna na 150 numerów z opisem
- o Transfer książki telefonicznej między słuchawkami oraz między słuchawką i komputerem PC
- o Personalizowane ustawienie domyślnej linii dla połączeń wychodzących (VoIP/PSTN)
- o Dialplan: do 30 reguł wybierania numeru (numer, początek numeru, linia IP i PSTN, blokowanie numerów)
- o Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru podświetlenia wyświetlacza dla jednej z 6 grup VIP w książce telefonicznej
- o Tryb powiększonej czcionki dla optymalnej czytelności
- o Wybieranie numeru z możliwością korekcyjną przed zestawieniem połączenia
- o Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- o Szybkie wybieranie numerów (skrótami przyciskami numerycznymi 2-9,0)
- o Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Wyświetlacz

- o Podświetlany graficzny monochromatyczny wyświetlacz 1,8" (96x64 pikseli, 3 linie tekstu)
- o Podświetlenie: 4 kolory do wyboru (bursztynowy, zielony, niebieski, czerwony)

W trybie czuwania

- o daty i godziny

W trybie bezczynności

- o Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - stanu naładowania akumulatorów
 - wewnętrznej nazwy słuchawki - siły sygnału i trybu Eco

W trakcie rozmowy

- o Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Sygnalizacja połączeń

- o Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP / CNIP
- o Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- o Animacja dzwonka na wyświetlaczu
- o Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru podświetlenia wyświetlacza dla każdego wpisu w książce telefonicznej
- o Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 16 melodii polifonicznych
 - 4 melodie standardowe
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- o Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych
- o Wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach

Lista połączeń

- o Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- o Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z datą i godziną połączenia
- o Powiadomienie SMS o nieodebranych połączeniach

Klawiatura

- o Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome)
- o 12 przycisków numerycznych oraz 7 przycisków funkcyjnych
- o 4-kierunkowy przycisk funkcyjny
- o Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- o Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”)
- o Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- o Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*“)
- o Przycisk Flash (R) – długie przyciśnięcie Pauza (P)

Menu

- o Wygodne w użyciu menu w 19 językach
- o Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Funkcje dodatkowe

- o Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- o Przyjazny design
- o Budzik:
 - z melodią do wyboru
 - z funkcją drzemki
 - ustawienie czasu synchronizowane (NTP, CLIP)
- o Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- o Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- o Możliwość montażu na ścianie
- o Anteny wewnętrzne

Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką

- o Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- o 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP, 1 PSTN)
- o Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- o Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- o Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- o Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- o Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Funkcje SMS

- o Zintegrowana Obsługa wiadomości SMS w sieci stacjonarnej oraz IP (RTP)
- o Długość wiadomości do 612 znaków
- o Pamięć na ok. 30 wiadomości SMS (przy 90 znakach na wiadomość)
- o Wysyłanie e-mail przez SMS
- o Możliwość zapisania numerów z wiadomości SMS w książce telefonicznej

ECO DECT

- o Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
- o Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT
- o Niski pobór mocy dzięki energooszczędnemu zasilaczowi

Dane techniczne

Konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> o Logowanie do 6 słuchawek (więcej informacji pod adresem www.gigaset.com/compatibility) o 1 linia PSTN, 6 kont SIP (VoIP)
Podłączenie	<ul style="list-style-type: none"> o a/b (analogowy – RJ11) o IP/Ethernet (IEEE 802.3) dla VoIP
Standardy	DECT, GAP, CAT-iq 1.0, SMS, DHCP, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
Słuchawka	<ul style="list-style-type: none"> o Czas czuwania: do 200 h o Czas rozmów: do 18 h o Akumulator: 2 x AAA (NiMH, 400 mAh) o Czas ładowania: ok. 5 h o Zasięg <ul style="list-style-type: none"> - w budynkach: do 50 m - na zewnątrz: do 300 m o Wymiary słuchawki: 155 x 50 x 28 mm (wys. x szer. x dł.) o Masa słuchawki: ok. 105 g (z akumulatorami)
Stacja bazowa	<ul style="list-style-type: none"> o Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 V o Wymiary: 46 x 132 x 105 mm (wys. x szer. x dł.) o Masa: ok. 120 g (z zasilaczem) o Możliwość montażu na ścianie o Przycisk przywołania słuchawek o Logowanie do 6 słuchawek
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> o 1 stacja bazowa Gigaset A540 IP o 1 słuchawka Gigaset A540H o 1 ładowarka o 1 zasilacz do stacji bazowej o 1 zasilacz do ładowarki o 1 kabel telefoniczny o 1 kabel Ethernet o 2 akumulatory AAA (NiMH, 400 mAh) o 1 pokrywa akumulatora o 1 skrócona instrukcja obsługi
Kolor	Czarny
Wersja datasheet	12.08.2016